

arzum × vahaa

Her Evin Bir Akıllı Bahçesi Var

HOBİ BAHÇECİLİĞİ KİTİ

AR 1171 ARZUM VAHAA
Renki Pazi



RENKLİ PAZI KİTİ İÇİNDEKİLER

Bitki Besini

İç mekan bitkileri
için bitki besini



Bitki Yetiştirme Ortamı

Tohum İçeren bitki yetiştirme kap-
sülleri, tohum kapsülü



Pazı: Anavatanı Akdeniz olan ve iri yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitkidir. Salata ve smoothielerde taze olarak tüketilebileceği gibi çok lezzetli yemekler için pişirilerek de kullanılabilir. Besin değeri olarak ıspanağa benzeyen pazı, beta karoten, C vitamini, K vitamini ve Folik Asit bakımından zengindir. Bunlara ek olarak pazıda Fe, Mg ve Ca mineralleri de bulunmaktadır.

Vahaa Mobil Uygulama'sını indirerek kitinizle ilgili en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Güncel kullanım kılavuzlarına paralel olarak mobil uygulama vasıtasıyla gelecek bildirimleri takip ederek yetiştirmenizi sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz.

GENEL BİLGİLER

- Kit kutunuzun içinde bulunan QR kodunu Vahaa Mobil Uygulaması'nda okutarak hesabınıza yetiştirdiğiniz kiti entegre edebilirsiniz. Böylece uygulama aracılığıyla iletilecek olan bildirimlerden faydalanarak bitki yetiştirme deneyiminizi en sağlıklı şekilde yürütebilirsiniz.
- Tohum kapsüllerinin ıslaklığını belirli aralıklarda kontrol etmeniz ve ıslak olmadığını farkettiğiniz durumlarda ıslanmasını sağlamak adına suyla temas ettiğinden emin olmanız gerekmektedir.
- Kılavuzda verilen tarih aralıkları ve bitki büyüme süreçleri laboratuvar ortamında yetiştirilen bitkiler baz alınarak belirlenmiştir. Bu sebeple kendi yetiştirdiğiniz bitkilerde süreçleri farklı tarih aralıklarında deneyimlemeniz mümkündür. Bitkilerinizde gözlemlenen süreçler kılavuzdan farklı olsa dahi besin yenileme sıklıklarını kılavuza paralel olarak devam ettirmeniz önerilmektedir.
- Bitkilerinizin çoğunluğu çimlenip kılavuzda belirtilen boya geldikten sonra kılavuzda belirtilen bir sonraki adıma geçebilirsiniz. İlgili adıma geçerken çimlenmesi henüz tamamlanmamış bitkilerinizin çimlendirme kapaklarını çimlenme gözlenene kadar kaldırmayınız.
- Bitki çeşitleri arasında büyüme hızı ve biçim farklılıkları olabilmektedir. Bu sebeple boy farkını gidermek adına kılavuzda belirtilmeyen bir işlem yapmamanız önerilmektedir.
- Bitkilerin ışık ve besin ihtiyaçları dikkate alındığında bitkilerin aynı dönemde ekilmesi gerekmektedir.
- Su haznesinin içerisine ışık teması kesinlikle olmamalıdır. Bunu önlemek için Akıllı Bahçe'nizde 6 adet bitki bulunmadığı durumlarda boş kalan sepetleri sepet kapatıcısıyla kapatmanız gerekmektedir.
- Tohum kapsüllerinin üzerinde beliren yeşil veya beyaz oluşumlar nemli ortamda çoğalan alg veya mantarlardan kaynaklanmaktadır. Bu durum bitkilerinize hiç bir zarar vermediği için bir müdahale gerektirmemektedir.
- Hasat sonrasında tohum kapsüllerini tekrar kullanmak mümkün değildir.
- Bitkileriniz büyüdükçe en uzun bitkiyle arasında kılavuzda belirtilen kadar mesafe kalacak şekilde ışığı yükseltmeyi unutmayın. Aksi takdirde bitki yapraklarında ışık zararı görülebilir.
- Bitkilerinizin ışıkla arasındaki mesafe kılavuzda belirtildiğinden uzak olması halinde bitki büyümesi yavaşlayabilmekte veya sap uzaması gerçekleşebilmektedir.
- Su haznesindeki besinli suyun 2 haftada 1 yenilenmesi gerekmektedir. Su seviye göstergesinin yarıdan aşağı indiği durumlarda içme suyu

takviyesi yapın ve göstergenin yüzeye çıkmasını sağlayın. Aksi takdirde bitkileriniz susuz kalabilir.

- İç Mekan Bitki Besinlerini direkt ışık almayan, kuru ve oda şartlarında saklayınız.
- Besin yenilemesi ve temizlik sonrasında su tahliye tıpasının ve contasının yerine sıkıca takıldığından emin olunuz, aksi takdirde su sızıntı riski oluşabilir.
- Kit kutusunda bulunan QR kod'u yalnızca bir defa uygulamaya ekleyebilirsiniz.

ÖZET YETİŞTİRME SERÜVENİ

Çimlenme Dönemi:

1. Gün: haznesine; su seviye göstergesi MAX seviyesine çıkana kadar içme suyu, 2 kapak A besini ve 2 kapak B besinini ekleyin. Tohum kapsüllerini sepetlerin içerisine koyun ve ışığın çimlendirme modunu açın.

3-12 Gün: Pazı bitkilerinin ortalama çimlenme süresi 3-12 gündür.

1-2 Hafta: Çimlendikten sonra 1-2 cm boyuna ulaşan bitkilerin çimlendirme kapaklarını çıkartın ve ışığın yetiştirme modunu açın

Büyüme Dönemi:

14. Gün: Pazılarınızı "baby pazı" olarak tüketmek istiyorsanız kısmi hasat ederek tüketebilirsiniz!

Su haznesini boşaltın ve hazne dibinde tortu kalması halinde ıslak bir peçete yardımıyla temizleyin. Ardından su haznesine; su seviye göstergesi MAX seviyesine çıkana kadar içme suyu, 4 kapak A besini ve 4 kapak B besinini ekleyin.

Hasat Dönemi:

4-6. Hafta

Ürünleriniz hazır! Dilerseniz kısmi hasat dilerseniz tam hasat yapabilirsiniz!

28. Gün: Kısmi hasat yapan kullanıcılarımızın; su haznesini boşalttıktan sonra su haznesine; su seviye göstergesi MAX seviyesine çıkana kadar içme suyu, 4 kapak A besini ve 4 kapak B besinini ekleyerek yetiştirme deneyimine devam etmesi gerekmektedir.

35. Gün: Yetiştirme deneyimine devam eden kullanıcılarımızın; su haznesini boşaltmadan su haznesine içme suyu, 2 kapak A besini ve 2 kapak B besini eklemesi gerekmektedir.

YETİŞTİRME DENEYİMİNE DEVAM ETMEK İSTEYENLER İÇİN

Kısmi hasat ile yetiştirme deneyimine devam eden kullanıcıların her iki haftada bir su hazneni boşaltarak daha sonrasında su haznesine; su seviye göstergesi MAX seviyesine çıkana kadar içme suyu, 4 kapak A besini ve 4 kapak B besini eklemesi gerekmektedir. Besin yenilemesi yapan kullanıcılarımızın bu yenilemeyi takip eden 7. günde içme suyu, 2 kapak A besini ve 2 kapak B besini takviyesi yapması gerekmektedir.


RENKLİ PAZI KİTİ KULLANIM KILAVUZU

Çimlenme Dönemi

1. Gün

Bitki yetiştirme serüvenine başlamak için öncelikle Akıllı Bahçe'nizin fişe takılı olmadığından emin olun ve adaptör bağlantısından ayırın.

Akıllı Bahçe'nizin içerisinde bir önceki yetiştirmeden kalmış su bulunmamasına dikkat edin; eğer içerisinde su var ise su tahliye tıpasını açarak suyu boşaltın, su haznesini temizleyin ve sonrasında tıpayla birlikte contanın sıkıca yerine takıldığından emin olun.

 Akıllı Bahçe'nizi adaptör bağlantısı dışarıda kalacak şekilde yerleştirdikten sonra su haznesini içme suyu ve besin ile doldurun; su seviye göstergesi MAX yazısına gelinceye kadar içme suyu (~4,5 L) + 2 kapak (10 ml) A besini + 2 kapak (10 ml) B besini (Hazneye önce içme suyu, sonra aynı anda önce A ve sonra B besinleri eklenilmelidir. Besinlerin birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökme sorunu yaşanacaktır.). Her bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml'dir.

Kit'in içerisinden çıkan tohum kapsüllerinin üzerindeki etiketleri yavaşça çıkartın. Tohum kapsülleri içerisindeki tohumları yerinden çıkarmadan kontrol edin, tohum kapsüllerini Akıllı Bahçe'de bulunan sepetlerin içerisine hafifçe ittirerek yerleştirin. Tohum kapsüllerinin üzerine ortası boş kalacak şekilde kapsül etiketlerini yerleştirin.

Sepetlerin üzerlerini çimlendirme kapaklarıyla kapatın. Akıllı Bahçe'nizin adaptör bağlantısını adaptöre bağlayarak fişe takın ve açma butonuna basarak cihazı açın. Işığın çimlendirme modunu açın ve ışığın yüksekliğini çimlendirme kapaklarının yaklaşık 4 parmak (5-10 cm, 1 boğum) yukarısında olacak şekilde ayarlayın.

Çimlenme Aşaması (1.Hafta):

Tahmini çimlenme süresi pazi için 3-12 gündür.

Bitkilerin çimlendikten sonra 1-2 cm boyuna ulaştığına emin olun. Eğer henüz çimlenme gözlenmediyse bitkiler gerekli boya gelinceye kadar çimlendirme kapaklarını (14 güne kadar) kapalı tutabilirsiniz.

Çimlendirme kapaklarını kaldırın.

Işığın yetiştirme modunu açın ve ışığın yüksekliğini teleskopik kol uzunluğu iki boğum olacak şekilde ayarlayın.

Bitkileriniz büyüdükçe en uzun bitkiyle arasında yaklaşık 4 parmak (5-10 cm) mesafe kalacak şekilde ışığı yükseltmeyi unutmayın.

Büyüme Dönemi

14. Gün

Besin yenilemesi için öncelikle Akıllı Bahçe'nizi fişten çıkartın ve daha sonra adaptör bağlantısından ayırın.

Akıllı Bahçe'nizin altında bulunan su tıpasını açarak suyu boşaltın ve sonrasında tıpanın yerine takıldığından emin olun. Su haznesinde oluşan bir tortu görüyorsanız ıslak bir peçete yardımıyla temizleyebilirsiniz.

⦿ Akıllı Bahçe'nizi adaptör bağlantısı dışında kalacak şekilde yerleştirdikten sonra su haznesini içme suyu ve besin ile doldurun; su seviye göstergesi MAX yazısına gelinceye kadar içme suyu (~4,5 L) + 4 kapak (20 ml) A besini + 4 kapak (20 ml) B besini (Hazneye önce içme suyu, sonra aynı aynı önce A ve sonra B besinleri eklenmelidir. Besinlerin birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökelme sorunu yaşanacaktır.). Her bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml'dir.

Bitkileriniz büyüdükçe aralarında yaklaşık 4 parmak (5-10 cm) mesafe kalacak şekilde ışığı yükseltmeyi unutmayın.

Akıllı Bahçe'nizin adaptör bağlantısını adaptöre bağlayın ve açma tuşuna basarak cihazı açın.

Pazılar hem küçük hem de büyük yapraklı olarak tüketilebilmektedir. Pazılarınızı "baby paZI" olarak tüketmek isterseniz 14. günden itibaren arzu ettiğiniz boya gelen paZI yapraklarını ince uçlu bir makas yardımıyla bitkilerin gövde ve köklerine zarar vermeden kısmi hasat etmeye başlayabilirsiniz, pazılarınızın genç yaprakları büyüme devam edecektir.

3-4. Hafta

Bitkilerin köklerinin düzenli olarak su ile temas etmesi gerekmektedir; bu sebeple su seviye göstergesi yarıya düştüğü durumlarda içme suyu eklemesi yapılması önerilir.

Hasat Dönemi

4-6. Hafta

Ürünler hasata hazır! Dilerseniz kısmi hasat yaparak tüketmeye başlayabilirsiniz ya da hepsini hasat edip yeni ekim yapabilirsiniz! Bitkilerinizin normal şartlarda yaklaşık 10 cm boyutlara gelmiş olması gerekiyor.

Kısmi Hasat

28. Gün: Eğer kısmi hasat yaparak yetiştirme deneyimine devam etmek istiyorsanız besinleri 28. günde yenilemeniz gerekmektedir. Besin yenilemesi için öncelikle Akıllı Bahçe'nizi fişten çıkartın ve daha sonra adaptör bağlantısından ayırın.

Akıllı Bahçe'nizin altında bulunan su tıpasını açarak suyu boşaltın ve sonrasında tıpanın yerine takıldığından emin olun. Su haznesinde oluşan bir tortu görüyorsanız ıslak bir peçete yardımıyla temizleyebilirsiniz.

⚠ Akıllı Bahçe'nizi adaptör bağlantısı dışarda kalacak şekilde yerleştirdikten sonra su haznesini içme suyu ve besin ile doldurun; su seviye göstergesi MAX yazısına gelinceye kadar içme suyu (~4,5 L) + 4 kapak (20 ml) A besini + 4 kapak (20 ml) B besini (Hazneye önce içme suyu, sonra aynı anda önce A ve sonra B besinleri eklenmelidir. Besinlerin birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökelme sorunu yaşanacaktır.). Her bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml'dir.

Akıllı Bahçe'nizin adaptör bağlantısını adaptöre bağlayın ve açma butonuna basarak cihazı açın.

Yaklaşık 10-15 cm boyutlarına gelen bitkilerinizden ihtiyacınız kadar ürünü kısmi hasat yaparak tüketebilirsiniz. Pazı bitkilerinde yaşlı yaprakları köke yakın noktalardan kesip bitkinin büyümekte olan genç kısımlarına zarar vermemeye özen göstermelisiniz. Kısmi hasatı yaparken bitkinin büyümeye devam edebilmesi için 1/3'lük kısmının bırakılması gerekmektedir. Kısmi hasatın nasıl yapıldığını uygulamamızdan ve **Arzum Türkiye YouTube** kanalında bulunan videolarımızdan öğrenebilirsiniz.

Bitkilerinizin köklerini sepetleri kaldırarak kontrol edebilirsiniz. Uzun olan kökleri bir makas yardımı ile yaklaşık 10-15 cm kalacak şekilde kısaltabilirsiniz.

Bitkilerin ışığa çok yakın olarak kalmadığından emin olun, ışığa çok yakın

olan bitkilerin yapraklarında yanma görülebilir. Bitkileriniz ışığa yaklaştıkça yaprakları hasat edip tüketebilirsiniz.

Tam Hasat

Bitkileriniz belirtilen boyutlara ulaştıktan sonra dilediğiniz zaman tam hasat yaparak yeni bir Kit'e başlayabilirsiniz. Tam hasatı, bitkiyi kısa sürede tüketmek istiyorsanız kökünden keserek tüketebilirsiniz. Eğer bitkinizi daha uzun süreli saklamak istiyorsanız tohum kapsülüyle beraber sepetin dışına çıkartarak kökleriyle beraber saklayabilirsiniz. Tam hasatın nasıl yapıldığını uygulamamızdan ve **Arzum Türkiye YouTube** kanalında bulunan videolarımızdan öğrenebilirsiniz.

35. Gün

Su haznesindeki suyu boşaltmadan içme suyu ve besin ilavesi yapın; su haznesindeki su MAX seviyesine gelinceye kadar içme suyu + 2 kapak (10 ml) A besini + 2 kapak (10 ml) B besini (Hazneye önce içme suyu, sonra aynı aynı önce A ve sonra B besinleri eklenilmelidir. Besinlerin birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökme sorunu yaşanacaktır.). Her bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml'dir.

6-8. Hafta

Kısmi Hasat

42. Gün: Eğer kısmi hasat yaparak serüveninizi devam ettirmek istiyorsanız besinleri yenilemeniz gerekmektedir. Besin yenilemesi için öncelikle Akıllı Bahçe'nizi fişten çıkartın ve daha sonra adaptör bağlantısından ayırın.

Akıllı Bahçe'nizin altında bulunan su tıpasını açarak suyu boşaltın ve sonrasında tıpanın yerine takıldığından emin olun. Su haznesinde oluşan bir tortu görüyorsanız ıslak bir peçete yardımıyla temizleyebilirsiniz.

⚠ Akıllı Bahçe'nizi adaptör bağlantısı dışarıda kalacak şekilde yerleştirdikten sonra su haznesini içme suyu ve besin ile doldurun; su seviye göstergesi MAX yazısına gelinceye kadar içme suyu (~4,5 L) + 4 kapak (20 ml) A besini + 4 kapak (20 ml) B besini (Hazneye önce içme suyu, sonra aynı aynı önce A ve sonra B besinleri eklenilmelidir. Besinlerin birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökme sorunu yaşanacaktır.). Her bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml'dir.

Akıllı Bahçe'nizin adaptör bağlantısını adaptöre bağlayın ve açma tuşuna basarak cihazı açın.

Bitkilerinizin köklerini sepetleri kaldırarak kontrol edebilirsiniz. Uzun olan kökleri bir makas yardımı ile yaklaşık 10-15 cm kalacak şekilde kısaltabilirsiniz.

Bitkilerin ışığa çok yakın olarak kalmadığından emin olun, ışığa çok yakın olan bitkilerin yapraklarında yanma görülebilir. Bitkileriniz ışığa yaklaştıkça yaprakları hasat edip tüketebilirsiniz.

Tam Hasat

Dilediğiniz zaman tam hasat yaparak yeni bir Kit'e başlayabilirsiniz.

49. Gün

Su haznesindeki suyu boşaltmadan içme suyu ve besin ilavesi yapın; su haznesindeki su MAX seviyesine gelinceye kadar içme suyu + 2 kapak (10 ml) A besini + 2 kapak (10 ml) B besini (Hazneye önce içme suyu, sonra ayrı ayrı önce A ve sonra B besinleri eklenmelidir. Besinlerin birbiri ile direkt karıştırılması halinde çökelme sorunu yaşanacaktır.). Her bir besin şişesinin kapağı yaklaşık 5 ml'dir.

Yetiřtirme Deneyimine Devam Etmek İřtleyenler İin

8. Hafta ve sonrası

geilmesini öneriyoruz. Ancak yetiřtirme deneyimine devam etmek isteyen kullanıcılarımız 6-8. Hafta için belirtilen adımları her iki haftada bir uygulayarak bitkilerde büyüme durana kadar veya iek oluşumu gözlenene kadar bitki yetiřtirme serüvenlerini sürdürebilirler.

Kit deneyiminizi sonlandırdığınızda Akıllı Bahe'nizin ömrünü uzatmak ve yeni bitkilerin sağlıklı yetiřebilmesini sağlamak adına temizleme işlemlerini yapmanızı öneriyoruz. Akıllı Bahe'ye uygulamanız gereken temizlik işlemlerini Akıllı Bahe kullanım kılavuzundan, uygulamamızdan ve sosyal medyalarda bulunan videolarımızdan öğrenebilirsiniz.



Daha fazla bilgi ve güncel konulara ulaşmak için internet sitemizi ziyaret edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 222 1 800

www.arzum.com

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00