

arzum®

FONTANA

AR 011 ELEKTRİKLİ ŞOFBEN

KULLANMA KILAVUZU

arzum®

ARZUM DANIŞMA MERKEZİ

444 1 800



GENEL DAĞITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Otaklar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

CE

7000 W

arzum®
FONTANA

3 YIL
ARZUM GARANTİSİ

FONTANA AR 011 ELEKTRİKLİ ŞOFBEN



- 1- Sıcak su çıkışı
- 2- Soğuk su girişi
- 3- Kademe anahtarı
- 4- İlkaz lambası
- 5- I. kademe ikaz lambası
- 6- II. kademe ikaz lambası
- 7- Duş ağızlığı

Arzum marka şofbeni seçtiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Cihazınız yer kaplamayan, modern görünümlü, anında sıcak su üretebilen kullanımı kolay bir üründür.

Cihazınızdan maksimum verimi almak ve güvenli kullanımı için lütfen aşağıdaki uyarıları ve kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

ÖNEMLİ UYARILAR

- 7000 W ısıtma gücüne sahip cihazınızın monte edilebilmesi için gereken elektrik ve su tesisatını, ehliyetli elektrikçi ve su tesisatçılarına yaptırınız.
- Elektrik ve su tesisatını şofbene uygun hale getirmek tüketicinin kendi sorumluluğundadır.
- **Arzum Yetkili Servisi** yalnızca, çekilen tesisata cihazın elektriksel bağlantısını ve ilk çalıştırmasını yapar.
- **Arzum Fontana Elektrikli Şofben'inizin elektrik bağlantısının topraklı olması gerekmektedir.** Topraklama hattı bulunmayan, topraklama hattı yetersiz veya kurallara uymayan bir topraklama hattı bulunan binalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi halde oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Cihazınız sadece evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı (sürekli sıcak su gerektiren kuaför, şantiye, küçük ölçekli atölye vb. iş yerlerinde) kullanılmamalıdır.
- Cihazınız daire içi ana su şebekesine bağlanamaz, sadece banyo ya da yetkili servisin uygun göreceği yere bağlanmalıdır.
- **Şofbeninizi, içindeki suyun donma ihtimali olan yerlere monte etmeyiniz. Suyun donması halinde cihazınızı çalıştırmayınız.**
- Cihaz 40 Amper-Otomatik sigortaya bağlanmalıdır.
- Mevsim sıcaklığına göre giriş suyu sıcaklığında değişiklikler olacaktır. Su sıcaklığı seçme kademe anahtarını ve su girişi miktarını ayarlayarak istediğinize göre sıcak suyu temin edebilirsiniz.
- Şofbeniniz çalışırken 1000 W'tan daha fazla güce sahip (fırın, ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.) diğer cihazları çalıştırmayınız.
- Yetersiz basınçta veya su kesintisinde şofbenin elektrik beslemesi devre dışı kalır. Yeterli basınca ulaşıldığında elektrik beslemesi tekrar devreye girer.
- 6 bar'dan daha yüksek su basıncı olan yerlerde şofbeninizin soğuk su girişine basınç düşürücü regülatör takılması tavsiye edilir.
- Direkt tesisata bağlantı yapılacak hortumların veya boruların 6 bar işletme basıncına dayanıklı olması gerekmektedir.
- Her türlü arıza, bakım ve yedek parça temini için mutlaka **Arzum Yetkili Servisine** müracaat ediniz.

TANIMLAR VE ÖZELLİKLER 8 EMNİYET SİSTEMİ

- 1- Cihazda kullanılan rezistanslar, kılıflı tüp rezistans olup rezistans teli suya temas etmemektedir. Bu sayede, cihazdan geçen elektrik hiçbir şekilde suya temas etmeyerek elektrik çarpmasına karşı güvenlik sağlanmıştır.
- 2- Cihazda kullanılan kademe anahtarı faz ve nötr elektrik hatlarını aynı anda beraber açıp/kapadığı için cihazda tam elektrik kontrolü sağlanmıştır.
- 3- Cihaz içerisinde su girişine yerleştirilmiş olan diyaframlı akış ve basınç anahtarları sayesinde, cihaza yeterli basınçta veya hiç su gelmediğinde, cihazın gücü açık bile olsa, rezistansların devre dışı kalması sağlanarak olası tehlikelere karşı güvenlik sağlanmıştır.

4- Cihaz içerisinde ısıtma haznesi üzerinde yer alan termostat, çıkış suyu sıcaklığının kullanıcının sağlığına veya cihazın çalışmasına zarar verecek seviyeye ulaşması halinde otomatik olarak rezistans devresini keser. Su sıcaklığı normal seviyeye düştüğünde ise tekrar devreye girer.

5- Cihaz su çıkışında herhangi bir nedenle tıkanma olduğu takdirde, geri dönüş sistemi, ani sıcaklık artışlarını engellemek için cihazı devre dışı bırakır.

6- Isıtma haznesi üzerinde yer alan emniyet valfi, herhangi bir nedenle oluşabilecek aşırı basınç yükselmelerinde, basıncı tahliye ederek kullanıcının ve cihazın zarar görmesini engellemektedir.

7- Tüp rezistansın yerleştirildiği ısıtma haznesi içerisinde sürekli su bulunması sağlanarak, olası su kesintilerinde rezistanslar soğuyana kadar cihazın plastik aksamının zarar görmesi engellenmiştir.

8- Kullanıcının cihazı açık unutmamasına karşı, cihaz ön yüzüne ikaz lambası yerleştirilmiştir.

KADEME ANAHTARI (SU SICAKLIĞI SEÇME ANAHTARI)

Bu anahtar şofbeninizi açıp kapatmanızı ve sıcak su kademe ayarını yapmanızı sağlar. Cihazın 3000 W, 4000 W ve 7000 W olmak üzere üç kademesi vardır. İstenilen su sıcaklığına göre kademe ayarı yapılabilir.

- 0-Isıtma yok
- 1-3000 W
- 2-4000 W
- 3-7000 W



İKAZ LAMBALARI

Şofbeninizin üzerinde üç adet ikaz lambası vardır. Bunlar cihazın hangi kademede çalıştığını ve üzerinde gerilim olup olmadığını gösterir.

N-OTOMATİK ŞALTER

N-Otomatik şalteri anahtar işlevi görür, kapalı konuma getirildiğinde şofbenin elektrik şebekesi ile olan bağlantısını keser. Bu şalter sigorta panosuna değil ürünün yanına monte edilmelidir.

DİYAFRAM SWITCH

Su basıncının yeterli olmadığı durumda otomatik olarak devreye girer ve şofbenin elektrik beslemesini devre dışı bırakır. Yeterli basınç elde edildiğinde cihazın tekrar çalışmasını sağlar.

EMNİYET TERMOSTATI

Su sıcaklığının aşırı derecede yükselmesi durumunda ısıtıcı rezistansı devreden çıkarak kesin emniyet sağlar.

SU BASINCINA DAYANIKLILIK

Şofbeniniz şehir suyu şebeke basıncı dikkate alınarak 11 bar basınç altında testten geçirilmiştir.

CİHAZIN DUVARA MONTAJI


- Şofbeninizin monte edileceği duvarın yüzeyinin düzgün olmasına dikkat ediniz.
- Duvara ekte verilen şofben montaj şablonunu kullanarak dübel yerlerini işaretleyiniz.
- Dübelin tamamının girebileceği 3 adet delik açınız. (Ø8 mm)
- Açtığınız deliğe dübeli yerleştiriniz ve vidayı dübele 3 mm mesafe kalıncaya kadar sıkınız.
- Şofbeninizi gövdesindeki askı yuvalarından vidalara geçirerek duvara monte ediniz.

DUŞ AKSESUARININ MONTAJI

- Şofbeninizin el duşunu uygun bulduğunuz bir yere monte edebilmek için dübellerin girebileceği çapta iki adet delik açınız. (Ø8 mm)
- Dübelleri deliklere yerleştirerek el duşu askısını deliklerden dübellerle vidayla sabitleyiniz.
- Askınız döner sistemlidir, el duşunu astığınız konumdan aşağı yukarı ayarlama yapılabilir.

ŞOFBENİN DUŞ AKSESUARINA BAĞLANTISI

- Şofbeninizle birlikte verilen iki adet spiral hortumu kullanarak el duşu aksesuarını elektrikli şofbene ve diğer spiral hortumun ¾ "ucunu aksesuara ½" ucunu da elektrikli şofbene bağlayınız.
- Aksesuarla birlikte verilen lastik contaları kullanarak bağlantıları tamamlayınız.
- Cihazınız ile verilen duş ahenisi dışında başka duş ahenisi KESİNLİKLE kullanmayınız.



ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Şofbeninizin çalışma gerilim aralığı 220-240 Volt'tur.
- Şofbeninizin gücü 7000 W tır. Bina içi tesisatın 7000 W'lık güce uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir.
- Topraklama mutlaka yapılmalı, topraklama hattı bulunmayan, topraklama hattı yetersiz veya kurallara uymayan bir topraklama hattı bulunan binalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi durumlarda oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Evinizin giriş elektrik panosu ile şofben arasına çekilecek elektrik mesafe ve gerilim kaybı göz önüne alınmalıdır. 40 amperde kesiti en az 2,5 mm² olan antigrön kablo kullanılmalıdır. (Redüksiyon faktörleri ayrı dikkate alınmalıdır.)
- Daire içi sigorta panosunda cihazın bağlandığı elektrik hattı ayrı olmalı ve sigortası da 40 Amper olmalıdır ve bu hat üzerinde priz, lamba vs başka yük olmamalıdır veya varsa iptal edilmelidir. Şofben için direkt hat çekilmesi mümkün olmayan durumlarda bina içi elektrik tesisatı standartlara uygun ise banyo'ya en yakın priz linyesinden (buattan) hat çekilebilir. Bu durumda şofben için hat çekilen linye ye bağlı diğer prizlerin iptal edilmesi gerekmektedir. Bu linye ye bağlı olan sigorta 40 amper olmalıdır.

- Elektrik tesisatı uygun olmayan yerlerde 3x2,5 mm² kesitli antigron kablo kullanılarak, topraklaması standart olarak yapılmış olan tesisatın şofben'e direkt olarak bağlanması zorunludur.
- Dairenin ana sigorta değeri düşüğe yetkili elektrikçinin yapacağı hesaplama ile ana sigorta uygun değerli bir sigorta ile değiştirilmelidir.
- Piyasada sıfırlama vs. adlandırılan toprak hattı ile nötr hattının birleştirilmesi yöntemi topraklama için uygun değildir ve kesinlikle bu tür hatlara bağlantı yapılmamalıdır.
- **Elektrik ve su tesisatının cihaza uygun hale getirilmesi tüketicinin sorumluluğundadır.**
- Çekilen tesisata monte edilen şofbeninizin elektriksel bağlantısı ve ilk çalıştırılması **Arzum Yetkili Servisleri** tarafından yapılmalıdır.
- Herhangi bir anıza halinde şofbenin kapağını açmayınız. En yakın **Arzum Yetkili Servisini** arayınız.

ŞOFBENİN KULLANILMASI

- Şofbeninizi çalıştırmadan önce elektrik ve su bağlantılarını kontrol ediniz.
- Giriş musluğunu açın ve haznenin su ile dolmasını bekleyiniz.
- Şofbenden su akmaya başladığında hazne dolmuş demektir. Su akmaya başladıktan sonra kademe anahtarı ile suyun sıcaklığını istediğiniz su sıcaklığına göre ayarlayabilirsiniz.
- Şofbenin giriş suyunu fazla kısmayınız.
- Şofbeninizi kapatırken su sıcaklığı seçme anahtarını (0) konumuna getiriniz.
- İçerisindeki sıcak suyun bitmesini bekleyiniz.
- Şofbenin çıkışından soğuk su gelince musluğu kapatınız. Bu işlem cihazınızın kireçlenmesini azaltacaktır.

DİKKAT

Cihazınızın normal şartlarda debisi 3lt/dak'dır. Dolayısı ile cihazınızı bağladığınız şebeke suyunun basıncı, cihazınızdan çıkan suyun debisi 3 lt/dak olacak şekilde ayarlanması gerekir. Bu durumda cihazınızda Δt 30°C dir. Yani (Max.konumda) cihazınıza 10°C de giren soğuk su cihazınızdan 40°C sıcak su olarak çıkacaktır. Su debisi arttıkça bu sıcaklık düşecektir. Mevsim şartlarındaki giriş suyu soğukluğuna göre istediğiniz sıcak suyu elde edebilmek için giriş suyu musluğunu kısarak veya açarak debiyi ayarlayabilirsiniz.



ŞOFBENİN BAKIMI

- Şofbenin bakımı **Arzum Yetkili Servisleri** tarafından yapılmalıdır. Ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine izin vermemeyiniz.
- Tüm bakım işlemlerinden önce elektrik bağlantısını N-otomatik şalterden kesiniz.
- Elektrik beslemesinin kesildiğinden ölçü aletini kullanarak emin olun.
- Duş aksesuarları kullanıldığında, kullanılan suyun içerdiği kireç miktarına göre el duşu başlığı sökülerek bir kireç temizleyici ile temizlenmelidir.
- Şofben bir süre kullanıldıktan sonra giriş musluğunun kapatılmasının ardından duş başlığında buhar ve kaynar su karışımı geliyorsa bu kireçlenme belirtisi olabilir.
- Şofbeni temizlerken sıvı deterjanlı ılık su ile yumuşak bir bez kullanınız. Aşındırıcı temizlik tozu, benzin, tiner, solvent ve benzeri malzemeler ile temizlik yapmayınız.

Kullanım ömrü 10 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Cihazın Adı	Elektrikli Şofben
Model	Fontana
Elektrik sarfıyatı	7 kW/saat-(max.)
Şebeke Gerilimi	220-240V ~ 50 Hz.
Güç	3000 – 4000 – 7000 W
Çektiği Toplam Akım	32 Amper
Su Girişi	R ½"
Su Çıkışı	R ½"
Max. Kazan Basıncı	11 Bar
Debi	3 lt/dak.
Min. Su Basıncı	0,5 Bar
Elektrik İzolasyonu	Sınıf-I
Su Sıçramaya Karşı Koruma	Δ
Açık Çıkışlı Su Isıtıcıları	0Pa (0 Bar)
Neme Karşı Koruma	IP X 4
Ebatlar	435 x 287 x 100 mm
Net Ağırlık	2900 gr.

ŞOFBEN DEVRE ŞEMASI VE ŞOFBEN BOYUTLARI



MONTAJ ŞEMASI

Şofbenlerin yanında verilen sigorta, aşağıda yer alan şemada gösterildiği şekilde monte edilmelidir.



TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: 81b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu garanti, **Fontana Elektrikli Şofben**'in normal dışı kullanımdan doğacak arızaların giderilmesini kapsamaz.

Aşağıdaki hususlar garanti kapsamı dışındadır.

- 1-Nakliye, depolama, atmosfer koşulları ve hatalı kullanımdan oluşacak çizilmeler, çatlama ve kırılmalar.
- 2-Yanlış model seçimi ve amaç dışı kullanım.
- 3-Yanlış tesisat bağlantısı ve aşırı basınçtan meydana gelebilecek arızalar.
- 4-Aşırı voltaj dalgalanmaları ve hatalı elektrik tesisatının sebep olacağı arızalar.
- 5- Kireçlenmeden dolayı oluşan duş başlığı tıkanmaları.
- 6- Su haznesi içinde kireçlenme nedeni ile oluşan hasarlar ve ısıtmama sorunlarının giderilmesi.
- 7-Aşırı soğuk nedeni ile donan suyun genişmesi ve su haznesini çatlatması.
- 8-Yetkili servis haricinde cihazda yapılan bakım ve onarımlar.
- 9-Yıldırım düşmesi, yangın, deprem, sel vb. mücbir sebeplerden dolayı meydana gelecek arıza ve hasarlar.

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti belgesi geçersizdir.

TANITIM / MONTAJ KUPONU

CİHAZIN : ARZUM
Cinsi : Elektrikli Şofben
Model : Fontana
Model-Nr : AR 01 I
Satıcı Firma :
Fatura No-Tarih :
Garanti Belge No :

TÜKETİCİYE AİT BİLGİLER

Adı Soyadı :
Adresi :

Telefon :
Montaj Tarihi :

Tüketicinin İmzası :

SERVİSİN ONAYI

Servisin Kodu :

Kaşe – İmza

Tanıtım Yapanın Adı-Soyadı :

Sn.Tüketicimiz;

İl yada ilçe merkezinde oturuyorsanız servisimize başvurunuzdan itibaren 2 iş günü içinde ücretsiz tanıtım ve montaj hizmetini alacaksınız. İl veya ilçe merkezinden 20 km mesafeye kadar olan yerlerde yol ücreti tarafımızca karşılanmaktadır. 20 km'nin üzerindeki mesafelerde yapılacak montaj işlerinde yol ücreti tarafınızca karşılanacaktır. Bu durumda 4 iş günü içerisinde tanıtım ve montaj hizmetini alacaksınız. Elektrik hattının uygun hale getirilmesi ücretsiz montaj kapsamında değildir. Şofbenin montajının yapılacağı yere kadar en az 3x2,5 mm² kesitli topraklama hattı uygun olan elektrik kablosunun çekilmesi ve şofben hattı için 40A sigortanın sigorta panosuna takılması sorumluluğu tüketicilere aittir.

MERKEZ SERVİS ONAYI

Uygun :

İade :

Kaşe - İmza



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzanının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anzanılması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anzanılmasının yanı sıra, bu anzanların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın anzanlı olması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzarlar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

FONTANA
AR 011 ELEKTRİKLI ŞOFBEN

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 84511

BELGE ONAY TARİHİ: 10/06/2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FIRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLI EV
ALETLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : ELEKTRİKLI ŞOFBEN
MARKASI : ARZUM
MODELİ : FONTANA
TYPE NO : AR 011
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.